

MEGA RETROFIT



Grazie all'esperienza maturata sul campo con la scheda Retrofit e alla ricerca e sviluppo di componenti elettronici abbiamo brevettato una scheda universale a prova di errore.

Il cablaggio dell'alimentazione avviene tramite 2 morsetti per tensioni da 12V a 230V sia continua che alternata: i jumper permettono sia la selezione di corrente che di lampeggio.

Grazie ai suoi 18 LED disposti sui 4 lati offre una MEGA visibilità!


Il buzzer opzionale si può installare all'esterno del box del lampeggiatore poichè è IP67.

L'antenna è accordata per le frequenze 433 e 868 Mhz.

**BREVETTO
 REGISTRATO**

L'immagine del prodotto rappresenta la scheda MEGA RETROFIT

**ANTENNA
 433/868 MHz**



**4 LATI LUMINOSI
 A 18 LED SU 360°**

- 6 led fronte
- 6 led retro
- 3+3 led laterali

BUZZER

JUMPER JP1
 Possibilità di scegliere fra 3 tipologie di funzionamento



funzionamento
LUCE FISSA

funzionamento
LAMPEGGIATORE

funzionamento
LAMPEGGIATORE
 con alimentazione
 AC > 58 Vac

**2 morsetti (fili) da
 12V ÷ 230V**

JUMPER JP2
 Possibilità di selezionare 2 livelli di luminosità



Alimentazione	selezione NORMAL			selezione HIGH		
	MAX assorbimento (mA)	Consumo (w)	Luminosità (lm)	MAX assorbimento (mA)	Consumo (w)	Luminosità (lm)
12 Vdc ÷ 48 Vdc	125mA@12Vdc	1,6	110	210mA@12Vdc	2,5	170
	33mA@48Vdc	1,6	110	60mA@48Vdc	2,9	170
12 Vac ÷ 230 Vac	80mA@12Vac	1	110	141mA@12Vac	1,7	170
	23mA@230Vac	5,3	110	36mA@230Vac	8,3	170

Temperatura d'utilizzo: -20°C, +60°C

APE - 550 / 1005



SCHEDA MEGARETROFIT, CON:

- ANTENNA 433/868 MHz
- CONNETTORE PER BUZZER IP67
- 18 LED SUI 4 LATI
- 2 LIVELLI DI LUMINOSITA'
- LUCE FISSA / LAMPEGGIANTE

> CON Base di fissaggio universale

MEGA RETROFIT

APE - 550 / 1006



**BUZZER
 con cavo - IP67**
 (solo per MEGA RETROFIT)

APE - 550 / 1004



COME MEGARETROFIT, SENZA:

- ANTENNA
- CONNETTORE PER BUZZER
- 2 LIVELLI DI LUMINOSITA'
- LED LATERALI (n.9 fronte + n.9 retro)

> CON Base di fissaggio universale

RETROFIT SLIM