


# MEGA RETROFIT



Dank der Einsatzerfahrung mit der Volt-Karte und der Forschung an elektronischen Komponenten, haben wir ein unfehlbare Universalkarte entwickelt.

Die Verkabelung der Stromversorgung erfolgt über 2 Klemmen für Spannungen von 12V bis 230V sowohl Gleich- als auch Wechselspannung: die Jumper ermöglichen sowohl die Strom- als auch die Blinken- Auswahl.

Dank den 18 LEDs, an 4 Seiten angeordneten, bietet sie MEGA Sichtbarkeit!

Der optionale Buzzer kann aus der Blinker-Box entnommen werden.

Die Antenne ist auf 433 und 868 MHz Frequenzen abgestimmt.

**PATENT ANGEMELDET**

Das Bild der Produkt zeigt  
des MEGA RETROFIT Tabs

**ANTENNE**  
433/868 MHz

**BUZZER**

**2 Klemmen (Drähte) von**  
**12V ÷ 230V**

**JUMPER JP1**  
Auswahl-Möglichkeit  
zwischen 3 Betriebsarten

Operation  
**KONTINUIERLICHES LICHT**

Operation  
**BLINKLICHT**

Operation  
**BLINKLICHT mit Netzteil**  
AC > 58 Vac

**JUMPER JP2**  
Auswahl-Möglichkeit 2 Helligkeitsstufen

**4 HELLE SEITEN**  
**18 LEDs ÜBER 360°**

- 6 LED Vorderseite
- 6 LED Rückseite
- 3+3 seitliche LED

Versorgung	NORMAL Auswahl			HIGH Auswahl		
	Max. Absorption (mA)	Verbrauch (w)	Lichtstrom (lm)	Max. Absorption (mA)	Verbrauch (w)	Lichtstrom (lm)
12 Vdc ÷ 48 Vdc	125mA@12Vdc	1,6	110	210mA@12Vdc	2,5	170
	33mA@48Vdc	1,6	110	60mA@48Vdc	2,9	170
12 Vac ÷ 230 Vac	80mA@12Vac	1	110	141mA@12Vac	1,7	170
	23mA@230Vac	5,3	110	36mA@230Vac	8,3	170

Betriebstemperatur: -20°C, +60°C

**APE - 550 / 1005**

**MEGARETROFIT-PLATINE, MIT:**

- ANTENNE 433/868 MHz
- IP67 BUZZER-ANSCHLUSS
- 18 LEDS AUF 4 SEITEN
- 2 HELLIGKEITSSTUFEN
- DAUERLICHT / BLINKLICHT

> MIT universellem Befestigungssockel

**MEGA RETROFIT**

**APE - 550 / 1006**

**BUZZER mit Kabel - IP67**  
(nur für MEGA RETROFIT)

Grad vom IP67 Schutz

**APE - 550 / 1004**

**WIE MEGARETROFIT, OHNE:**

- ANTENNE
- ANSCHLUSS FÜR BUZZER
- 2 HELLIGKEITSSTUFEN
- SEITLICHE LEDs (n.9 vorne + n.9 hinten)

> MIT Universalbefestigungssockel

**RETROFIT SLIM**