

SH230LUX



Desarrollada sobre la base de la SH230, esta versión especial de la unidad de control de la persiana está equipada con una luz de cortesía integrada conservando todas las características de la de la versión básica. La caja semitransparente permite utilizar el SH230LUX también como aplique.

Gracias a una configuración especial del dip-switch, es posible encender la luz LED integrada en la unidad de control sin abrir la persiana.

Posibilidad de personalización del logotipo: lote mín. 50 unidades



Características técnicas:

- Alimentación 230Vac +/-10
- Potencia del motor 1350W (1HP)
- Tiempo de trabajo: ajustable de 0,5 min. a 2 min.
- Tiempo de pausa: regulable hasta máx. 3 min.
- Tiempo de luz de cortesía: ajustable hasta máx. 3 min.
- Entrada de contacto de seguridad: 8k2 ohm o contacto NC
- Salida luz de cortesía: 12 V
- Salida intermitente: 12 V
- Combinación de códigos: 72 millones
- Número de emisores: 25
- Programación de códigos de radio: autoaprendizaje
- Frecuencia: 433,92 Mhz
- Sensibilidad: superior a -100dbm
- Antena: integrada
- Campo de aplicación: estándar 50 mt - hombre presente 10 mt
- Dimensiones: 145x195x50 mm
- Temperatura de funcionamiento: -10°C, +70°C

APE - 528 / 1230



SH230LUX - unidad de control para persianas enrollables

APE - 528 / 1244



KIT - central para persianas enrollables SH230LUX + tx SH4

APE - 550 / 1034



ALF6BT
Luz intermitente con lente AMARILLA BAJA TENSIÓN

APE - 528 / 3040

SH4 transmisor de 4 canales frecuencia de los canales 433,92 MHz para línea SH





Chip led para luz de cortesía



El box semitransparente permite el utilizo de la central SH230LUX también como aplique (lámpara de pared)



Compruebe los mandos a distancia compatibles



<https://bit.ly/3N7KW0Z>

Módulo radio 433,92 MHz

Chip led para luz de cortesía con 6 LED



Programación de los dip-switches

1. cierre automático
2. programación del tiempo de pausa (máx. 180 seg.)
 programación tiempo de apertura/cierre (máx. 150 seg.)
 programación del tiempo de luz de cortesía (máx. 180 seg.)
3. Modo "1 o 3 botones"
 - 1 tecla = modo "paso a paso"
 - 3 teclas = modo "arriba-parada-abajo" (recomendado para "hombre muerto")
4. hombre muerto presente en cierre
- 5/6. desactivación/activación de fotocélula y costa a cable o 8k2
7. n.2 costillas 8k2 en serie / n.1 costilla 8k2
8. capacidad de la memoria de códigos (24 tx HCS con llave / 44 tx códigos varios)
9. control de la luz de cortesía sin apertura de la compuerta
10. programación del tiempo de la luz de cortesía (máx. 180 seg.)



APE - 550 / 1036.W
ALF6W



Salida luz de cortesía

Salida luz intermitente

APE - 550 / 1034

ALF6BT

