


AZ33



La centrale AZ33 est conçue pour piloter un ou deux moteurs électromécaniques 230V pour portails battants. Grâce à sa parfaite correspondance fonctionnelle et à ses borniers extractibles, elle constitue une solution de remplacement immédiate et fiable pour la remise en service d'installations existantes, sans modification du câblage d'origine.

La carte intègre de nombreuses fonctionnalités avancées : réglage électronique de la force des moteurs, gestion des cellules photoélectriques, commande pas-à-pas et ouverture partielle, sortie pour lumière de courtoisie et feu clignotant, fonction coup de bélier, mode homme présent, ainsi que des logiques adaptées aux environnements collectifs. Le connecteur RF permet l'utilisation des principaux modules radio en 433,92 MHz ou 30,900 MHz.



Compatible avec modèle ZA3

APE-152/3003

Caractéristiques techniques

Description	
Alimentation	230 Vac
Nombre de moteurs	1 ou 2 moteurs
Alimentation des moteurs	230Vac (600 W max par moteur)
Réglage de la force des moteurs	50-100%
Temps de travail réglable	jusqu'à 80 sec
Tension de sortie pour services	24 Vac – max 20 W
Temps de fermeture automatique réglable	jusqu'à 120 sec
Tension de sortie pour lampe clignotante et lumière de courtoisie	230 Vac – max 200 W
Tension de sortie pour électroserrure	12 Vac – max 15 W
Tension de sortie pour témoin portail ouvert	24 Vac – 3 W
Modules radio enfichables	433,92 MHz ou 30,900 MHz (non inclus)
Sortie relais auxiliaire	230 Vac – max 15 A
Température de fonctionnement	-10°C / +50°C
Humidité	<95% (sans condensation)

- **Logiques sélectionnables:** pas-à-pas, mode résidentiel, homme présent
- **Fonctions avancées:** ralentissement, coup de bélier, ouverture piétonne
- **Gestion des photocellules (FAP et FCH) avec exclusion via DIP**