

Le **MICRO-RGB** est un feu de signalisation à led idéal pour montrer l'état d'un système d'alarme ou d'une porte dans un système de contrôle d'accès. Grâce à ses dimensions réduites le feu peut être aisément installé au mur ou aux cadres des menuiseries sans modifier l'aspect du passage.

Les couleurs acier/verre des matériaux utilisés se combinent parfaitement avec les portes traditionnelles ainsi qu'avec les cadres en aluminium ou autre matériel.

MICRO-RGB a une borne à 3 pôles: commun et 2 pôles pour la connexion indépendante des commandes lumières, dont on peut choisir la couleur selon le positionnement des DIP SWITCH



EXEMPLE DE SÉLECTION



LENTILLE DE
DIFFUSION



BASE



JOINT
D'ÉTANCHÉITÉ

JOINT POSTÉRIEUR

Dans toutes les produits de la gamme **MICRO**, on a ajouté un joint postérieur afin de garantir une meilleure adhérence à tous les types de mur et une meilleure isolation.

TOURNEVIS
INCLUS



VIS SANS
TÊTE



APE - 550 / 1038

MICRO-RGB
Feu de signalisation
à LED

Température de fonctionnement
-20°C, +60°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	Absorption MAX (mA)	Luminosité min÷max (mcd)		
		ROUGE	VERT	BLEU
24Vac +20% / -10%	55	180 ÷ 350	450 ÷ 850	180 ÷ 350
24Vdc +/-20%	35			
12Vdc +10% / -5%	25			

Tableau de sélection des DIP SWITCH

DIP-SWITCH	SÉLECTION DES COULEURS					
	Rouge et Vert		IN Rouge: double rouge IN Vert: double vert		IN Rouge: commande le BLEU IN Vert: commande le BLEU	
	IN Rouge	IN Vert	IN Rouge	IN Vert	IN Rouge	IN Vert
SW1-1	☐	☐	☒	☒	☐	☐
SW1-2	☐	☐	☒	☒	☐	☐
SW1-3	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SW1-4	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SW2-1	☒	☐	☒	☐	☒	☐
SW2-2	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SW2-3	☒	☐	☒	☐	☒	☐
SW2-4	☐	☐	☐	☐	☒	☒

