

Feu clignotant à led/
**Carte de remplacement universelle
à haute efficacité lumineuse**

MEGARETROFIT



Grâce à l'expérience acquise sur le terrain avec la carte Retrofit et la recherche et le développement de composants électroniques, nous avons breveté une carte universelle infaillible.

L'alimentation est fournie via **2 bornes pour une tension de 12V à 230V** continue et alternative: les cavaliers permettent à la fois la sélection du courant et du clignotement.

Grâce à ses **18 led disposées sur les 4 côtés**, elle garantit une **MÉGA VISIBILITÉ!**

Le buzzer optionnel peut être installé à l'extérieur du boîtier du clignotant (IP67).

L'antenne est réglée pour les **fréquences 433 et 868 Mhz.**

BREVETÉ

L'image du produit représente la carte MEGA RETROFIT


CAVALIER JP1
Possibilité de choisir entre 3 modes de fonctionnement



mode **LUMIÈRE FIXE**

mode **CLIGNOTANT**

mode **CLIGNOTANT**
avec alimentation AC > 58 Vac



ANTENNE
433/868 MHz

4 CÔTÉS LUMINEUX
AVEC 18 LED SUR 360°

- 6 led fronte
- 6 led retro
- 3+3 led laterali

BUZZER



2 bornes (câbles)
12V ÷ 230V

CAVALIER JP2

Possibilité de choisir entre 2 niveaux de luminosité



Alimentation	niveau NORMAL			niveau HIGH		
	Absorption MAXI (mA)	Consom. (w)	Luminosité (lm)	Absorption MAXI (mA)	Consom. (w)	Luminosité (lm)
12 Vdc ÷ 48 Vdc	125mA@12Vdc	1,6	110	210mA@12Vdc	2,5	170
	33mA@48Vdc	1,6	110	60mA@48Vdc	2,9	170
12 Vac ÷ 230 Vac	80mA@12Vac	1	110	141mA@12Vac	1,7	170
	23mA@230Vac	5,3	110	36mA@230Vac	8,3	170

Température de fonctionnement: -20°C, +60°C

APE - 550 / 1005



CARTE MÉGARETROFIT, AVEC:

- ANTENNE 433/868 MHz
- CONNECTEUR POUR BUZZER IP67
- 18 LED SUR 4 CÔTÉS
- 2 NIVEAUX DE LUMINOSITÉ
- LUMIÈRE FIXE / CLIGNOTANTE

> AVEC base de fixation universelle

MEGA RETROFIT

APE - 550 / 1006



BUZZER
avec câble - IP67
(uniquement pour MEGA RETROFIT)

APE - 550 / 1004



COMME MÉGARETROFIT, SANS:

- ANTENNE
- CONNECTEUR POUR BUZZER
- 2 NIVEAUX DE LUMINOSITÉ
- LED LATÉRALES
(n.9 avant + n.9 arrière)

> AVEC base de fixation universelle

RETROFIT SLIM