

K82

NOVEDAD

La unidad de control **K82** permite reequipar automatizaciones de cancelas correderas existentes utilizando también bandas de seguridad 8K2 para las entradas de apertura y cierre (hasta 3+3). Las altas funciones que mejoran el funcionamiento de las anteriores unidades de control son el soft start, la deceleración electrónica y el freno. 2 salidas opcionales enriquecen las posibilidades.



Funciones principales

- Señalización de fallos mediante LED
- Ajuste de la fuerza del motor en condiciones normales de funcionamiento
- Ajuste del tiempo de pausa (cierre automático)
- Test de fotocélulas
- Test del motor
- Autoaprendizaje de códigos de radio con función de start
- Autoaprendizaje de códigos de radio con función de stop
- Autoaprendizaje de códigos de radio con función de peatón
- Autoaprendizaje de códigos radio con función de cierre rápido
- Entradas multifunción inteligentes
- Conexión de 3 bordes de seguridad 8K2 en apertura
- Conexión de 3 bordes de seguridad 8K2 en cierre
- Apertura peatonal
- Soft start
- Ralentización al final de carrera
- Freno electrónico del motor
- Nº 2 salidas auxiliares opcionales

Características técnicas:

- Alimentación: 230Vac
- Potencia máxima motor gestionado: 1000W
- Alimentación de accesorios: 24Vdc 200mA
- Salida de intermitencia: 24Vac, 5 vatios
- Salida fija independiente 230Vac (intermitente)
- Frecuencia: 433.92Mhz
- Códigos de radio almacenables: 100
- Dimensiones: 137x78x33 mm
- Temperatura de funcionamiento: -10°C, +70°C

4 LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO
automático, condominio, paso a paso,
paso a paso con cierre automático

APE - 570 / 0740



K82
Unidad de control
para puertas correderas

APE - 570 / 0022



MDR
Tarjeta opcional para salidas
adicionales 4.6x1.7cm

APE - 570 / 0023



K82 RR
Módulo de radio 433,92 MHz
para unidad de control K82