


AZ33



La centrale AZ33 è progettata per comandare uno o due motori elettromeccanici a 230V per cancelli a battente. Grazie alla piena corrispondenza funzionale e alla presenza di morsettiere estraibili, rappresenta una soluzione di ricambio immediata e affidabile per il ripristino di impianti esistenti, senza necessità di modificare il cablaggio originale.

La scheda integra numerose funzionalità evolute: regolazione elettronica della forza motori, gestione delle fotocellule, comando passo-passo e apertura parziale, uscita per luce di cortesia e lampeggiante, funzione colpo d'ariete, modalità uomo presente e logiche adatte anche a contesti condominiali.

Il connettore integrato consente l'uso dei principali moduli radio a 433,92 MHz o 30,900 MHz.



Compatibile con modelli ZA3

APE-152/3003

Caratteristiche tecniche

Descrizione	
Alimentazione	230 Vac
n. motori	1 o 2 motori
Alimentazione motori	230Vac (600 W max per motore)
Regolazione forza motori	50-100%
Tempo di lavoro regolabile	fino a 80 sec
Tensione di uscita servizi	24 Vac – max 20 W
Tempo di chiusura automatica regolabile	fino a 120 sec
Tensione di uscita lampeggiante e luce cortesia	230 Vac – max 200 W
Tensione di uscita elettroserratura	12 Vac – max 15 W
Tensione di uscita spia cancello aperto	24 Vac – 3 W
Moduli radio	ad innesto 433,92 MHz o 30,900 MHz (non incluso)
Uscita relè ausiliario	230 Vac – max 15 A
Temperatura di esercizio	-10°C / +50°C
Umidità	<95% (senza condensa)

- **Logiche selezionabili:** passo-passo, condominiale, uomo presente
- **Funzioni avanzate:** rallentamento, colpo d'ariete, apertura parziale
- **Gestione fotocellule (FAP e FCH)** con esclusione tramite DIP