


STICK RG



Conector compatible con el sistema de inserción rápida de los cuadros Roger fabricados hasta mayo de 2025



Equipado con el mismo software que COPY-MULTI Abexo

Receptor multifrecuencia enchufable **compatible con mandos de código fijo, rolling code y HCS en 433,92 MHz y 868 MHz.**

Incluye dos canales configurables, memoria para 250 mandos y autoaprendizaje.

Su diseño lo hace adecuado como sustituto de receptores universales en instalaciones de automatización.



- Frecuencia de funcionamiento: 433,92÷868 MHz
- Compatibilidad: códigos fijos, rolling code y HCS
- Alimentación: +5 Vdc
- Consumo: 25 mA típico / 50 mA máx.
- Número de canales independientes: 2 (CH1 y CH2)
- Modos de salida: impulsivo, bistable, temporizado (en segundos o minutos)
- Salida de canales: +3 Vdc
- Capacidad de memoria: hasta 250 radiomandos
- Programación: autoaprendizaje rápido
- Funciones adicionales: borrado individual o total de códigos
- Indicaciones: LED de estado y señalización de códigos/errores
- Dimensiones: 49×31×11 mm
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +50 °C

APE-152/4050