


STICK RG



Connecteur compatible avec les logiques de commande Roger Technology (jusqu'à mai 2025)



Même software que le récepteur COPY-MULTI

Ce récepteur enfichable multifréquence est conçu pour une intégration directe sur des centrales de commande équipées d'un connecteur dédié, offrant une flexibilité maximale dans la gestion des commandes radio. **Il est compatible avec la plupart des télécommandes à code fixe, rolling code et HCS, fonctionnant sur les bandes 433,92 MHz et 868 MHz.**

Doté de deux canaux indépendants, configurables en mode impulsionnel, bistable ou avec temporisation (en secondes ou en minutes), il permet de gérer plusieurs dispositifs ou fonctions à partir d'une seule unité. La mémoire interne peut contenir jusqu'à 250 télécommandes, avec une procédure de mémorisation simple et rapide grâce à l'auto-apprentissage. Grâce à sa compatibilité multifréquence et à sa grande polyvalence de configuration, il constitue la solution idéale pour le remplacement des récepteurs enfichables universels utilisés dans les systèmes d'automatisation.



- Fréquence de fonctionnement: 433,92 ÷ 868 MHz
- Compatible avec les codes fixes, rolling code et HCS
- Alimentation: +5 Vcc
- Consommation: 25 mA typique / 50 mA max
- 2 canaux indépendants (Ch1 et Ch2)
- Modes de sortie: impulsionnel, bistable, temporisation en secondes ou en minutes
- Sortie des canaux: +3 Vcc
- Capacité mémoire: jusqu'à 250 télécommandes
- Programmation rapide par auto-apprentissage
- Fonction d'effacement individuel ou total des codes mémorisés
- LED d'état et signalisation des codes/erreurs
- Dimensions: 49 × 31 × 11 mm
- Température de fonctionnement: -10 °C à +50 °C

APE-152/4050