


STICK RG



Connettore compatibile con innesto rapido quadri Roger (fino a maggio 2025)



Software come COPY-MULTI Abexo

Questo ricevitore a innesto multifrequenza è progettato per l'integrazione diretta su centrali di comando predisposte con connettore dedicato, offrendo la massima flessibilità nella gestione dei comandi radio. **È compatibile con la maggior parte dei radiocomandi a codice fisso, rolling code e HCS, operanti nelle bande 433,92 MHz e 868 MHz.**

Dotato di due canali indipendenti, configurabili in modalità impulsiva, bistabile o con timer (in secondi o minuti), consente di gestire più dispositivi o funzioni da un'unica unità. La memoria interna può contenere fino a 250 radiocomandi, con procedura di memorizzazione semplice e rapida tramite autoapprendimento.

Grazie alla compatibilità multifrequenza e alla versatilità di configurazione, rappresenta la soluzione ideale per la sostituzione di ricevitori a innesto universali utilizzati in impianti di automazione.



- Frequenza operativa: 433,92 ÷ 868 MHz
- Compatibile con codici fissi, rolling code e HCS
- Alimentazione: +5 Vdc
- Assorbimento: 25 mA tipico / 50 mA max
- n.2 canali indipendenti (Ch1 e Ch2)
- Modalità di uscita: impulsiva, bistabile, timer in secondi o minuti
- Uscita canali: +3 Vdc
- Capacità memoria: fino a 250 radiocomandi
- Programmazione rapida tramite autoapprendimento
- Funzione di cancellazione singola o totale dei codici memorizzati
- LED di stato e segnalazione codici/errori
- Dimensioni compatte: 49×31×11 mm
- Temperatura di esercizio: -10°C, +50°C

APE-152/4050